

ivideon

Bridge B1610

Краткое руководство пользователя

RUS

Powered by
ivideon 

Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим ваш Ivideon Bridge.

Комплект поставки	3
Внешний вид и устройство Ivideon Bridge	4
Технические характеристики	6
Требования по технике безопасности.	7
Настройка Ivideon Bridge для работы.	8
Добавление камер в Ivideon Bridge	12
Гарантийный талон	17


Комплект поставки



Ivideon
Bridge B1610



Краткое
руководство
по эксплуатации





Адаптер питания
DC 5В/2А



Сетевой
кабель
Ethernet

Изображенные изделия могут отличаться от входящих в комплект

Внешний вид и устройство Ivideon Bridge



- ① индикатор питания
- ② индикатор сетевого подключения
- ③ сетевой порт Ethernet
- ④ порт HDMI для подключения монитора
- ⑤ разъем адаптера питания DC 5В / 2А
- ⑥ USB-порты

Технические характеристики

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВ

- Цифровые и аналоговые видеореги­страторы, IP камеры
- Поддерживаемые протоколы: RTSP, ONVIF, Dahua, Hikvision ISAPI
- Максимальное количество подключаемых устройств: 16 камер или каналов видеореги­стратора в любой комбинации при макс. битрейте 32 Мбит/сек.
- Видео: H.264, разрешение, битрейт и FPS ограничены конечным устройством, но не должны выходить за ограничение по суммарному битрейту 32 Мбит/с
- Аудио: AAC, G.711, G. 726;
- Питание: DC 5В / 2А;
- Габариты: 100 × 100 × 15 мм;
- Вес: 100 г (260 г с упаковкой)
- Рабочие условия: 0 °С...+40 °С, влажность 80% или меньше (без конденсата).

Требования по технике безопасности

- 1.** Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции.
- 2.** Исключите прямое попадание солнечных лучей или других ярких источников света на корпус устройства.
- 3.** Не помещайте устройство в воду и любую другую жидкость.
- 4.** Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 5.** При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.

6. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
7. Избегайте установки изделия вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе Ivideon Bridge.
8. Не устанавливайте изделие в помещениях с высокой температурой более +40°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Настройка Ivideon Bridge для работы

1. Выполните вход в Ваш аккаунт на сайте ivideon.com
Если у вас еще нет аккаунта Ivideon, зарегистрируйтесь на сайте, нажав на кнопку «Регистрация»
2. В разделе **«Камеры»** выберите пункт «Подключить устройство»;
3. Выберите пункт Ivideon Bridge;

4. Придумайте название для Bridge и введите MAC-адрес или серийный номер устройства (MAC-адрес серийный номер должен указан на нижней панели бриджа или его упаковке);
5. Подключите Ivideon Bridge к интернету. Для этого необходимо соединить устройство с помощью кабеля Ethernet с роутером, который имеет выход в интернет;
6. Подключите Ivideon Bridge к источнику питания;
7. Нажмите кнопку «Продолжить» для подключения Ivideon Bridge к аккаунту, процесс подключения может занять несколько минут;
8. После завершения подключения Ivideon Bridge будет доступен для настройки в разделе **«Камеры»**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для корректной работы Ivideon Bridge и камер, которые в него добавлены, требуется достаточная скорость Интернет-соединения, где установлено оборудование. Битрейт камер, которые добавлены в Ivideon Bridge, должен полностью покрываться доступным каналом исходящей скорости Интернет.

В случае, если скорость Интернет-соединения будет ниже необходимой, видео с камер может быть недоступно или передаваться с искажениями, это также может повлиять на запись облачного архива (если запись облачного архива включена).

Для корректной работы камер в Ivideon Bridge также рекомендуется выставить статический IP-адрес для всех устройств в локальной сети, поскольку при его изменении видео с камер будет недоступно, потребуется повторно изменять настройки подключенных устройств. Изменение настроек ранее подключенных устройств не приведет к потере ранее записанного архива и событий.

Добавление камер в Ivideon Bridge

9. В разделе **«Камеры»** выберите Ваш Bridge из списка подключенных устройств, нажмите на кнопку с шестерёнкой – **«Настроить Bridge»**;
10. Система Bridge автоматически просканирует локальную сеть и выведет все доступные для подключения устройства (камеры или DVR). Выберите из списка нужное устройство для подключения, после чего в правой части экрана откроется меню настройки камеры / DVR;
11. В случае, если камеры или DVR не были обнаружены автоматически, их можно добавить вручную, нажав на кнопку **« + »** в разделе **«Обнаруженные устройства»**;
12. Введите корректные данные от подключаемой камеры или DVR – логин и пароль от веб – интерфейса или ONVIF. В случае, если эти данные Вам неизвестны, Вы можете уточнить их у производителя оборудования,

системного администратора или проверить в прилагаемых инструкциях /документации;

13. После ввода корректных данных с камеры станет доступно превью изображения и появится возможность изменить её название;

14. Для завершения подключения камеры нажмите кнопку «Подключить камеру», после чего она станет доступна в личном кабинете в разделе **«Камеры»**

Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Ivideon Bridge B1610!

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 2 года. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации. В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мобильные

видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или экви-валентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это

произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: отсутствует гарантийный талон на изделие; гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;

- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца; этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя

по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Ivideon Bridge B1610»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ «.....».....20__Г.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

ivideon

По вопросам настройки и работы с Ivideon
Bridge обращайтесь
в службу технической поддержки

support@ivideon.com

Подробности можно найти на сайте

www.ivideon.com