



NBLS-1008N

10-портовый неуправляемый PoE-коммутатор, 8 портов 10/100 Мбит/с PoE, 2 порта 10/100 Мбит/с, до 30 Вт на порт, бюджет PoE 115Вт

Технические характеристики NBLS-1008N

Порты Ethernet	8*10/100 Мбит/с с PoE 2 Uplink * 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet
Стандарт PoE	IEEE802.3af/at
Максимальная мощность на порт	30Вт
Бюджет PoE	120Вт
Распиновка питания	DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	1,6Гбит/с
Размер таблицы MAC-адрессов	1000

Общее

Вес БРУТТО, г	1000
Температура хранения	-40 ~ +70 °C
Рабочая температура	0 ~ +50 °C
Допустимая влажность	максимальная относительная влажность 90 %, без конденсации °C
Размеры (Ш x Г x В), мм	200x118x44
Питание, В	100 - 240
Максимальная потребляемая мощность, Вт	125

Элементы устройства



1. 8*10/100 Мбит/с PoE порты IEEE 802.3af/at
2. 2*10/100Мбит/с uplink-порта
3. Переключатель Extend
4. Индикаторы питания /обмена данными
5. Питание AC 220В

Комплект поставки

1. Коммутатор
2. Кабель питания с вилкой
3. Паспорт

Требования по технике безопасности

1. Следуйте требованиям по эксплуатации, температура эксплуатации от -0 до 50 °С. Вскрытие корпуса изделия запрещено. Не подключайте к портам оборудование, потребляющее больше 30Вт.
 2. Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
 3. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
 4. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
 5. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте Данное изделие и не вносите изменений В его конструкцию.
 6. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
 7. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе изделия.
 8. Не устанавливайте в помещениях с высокой температурой более +50°C, обращайте внимание на вентиляцию.
- ВНИМАНИЕ!**
Не рекомендуется подключать неисправные устройства во избежание выхода из строя коммутатора. Внимательно выполняйте подключение устройств к соответствующим портам (на корпусе предусмотрено обозначение разъёмов).

По вопросам настройки и работы с оборудованием Nobellic NBLS-1008Q обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону 8-800-555-42-97 или пишите на электронный адрес service@nobellic.com
Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца.